

Pendelschalter PS1

Charakteristik

Der Pendelschalter PS1 dient zur automatischen Füllstandskontrolle von Schüttgut in Sortiereinrichtungen, Bunkersystemen etc. Die Abfrage von Füllständen erfolgt

über einen elektronisch/mechanischen Schalter sowie ein flexibel gelagertes Pendel. Der Pendelschalter PS1 ist gekennzeichnet durch seine kompakte Bauform so-

wie die drei lieferbaren Stablängen. Charakteristisch sind außerdem die optische Zustandanzeige über eine Leuchtdiode sowie der induktive Schalter ohne Verschleiss.

Technische Daten



Gerätetyp	PS1
Versorgungsspannung	10...30 V DC
Stromaufnahme [mA]	< 15
Spannungsabfall Ausgang [V]	< 2
max. Schaltstrom [mA]	200
Ausgang	PNP, Schließerfunktion
Schaltanzeige	LED
Anschluss	Stecker M8
Material	Polyamid
Umgebungstemperatur [°C]	0...50
Stablänge [mm]	100; 150; 200
Maße ohne Stab [mm]	52 x 21 x 14
Schutzart nach DIN 40050	IP 67
Artikelnummer	2-002099

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
Anschlusskabel, 5m	-	2-001358
Stativ mit Fuß	Stativ mit Fuß und Profil	2-004448